



Référence produit: **SS13E**

## Avantages

La télécommande murale extra-plate (SS13E) permet de commander jusqu'à 3 modules de n'importe quelle pièce de la maison.

La SS13E est normalement utilisée avec le convertisseur TM13E qui transmet tous les codes émis par cette télécommande au réseau 230 volts afin de commander les modules X10. Vous pouvez aussi l'utiliser avec tout système de sécurité X10 au lieu du TM13E.

## Applications typiques

- Utilisez la télécommande murale de n'importe où, pour contrôler un appareil sans interrupteur mural par exemple.
- Placez-en une dans l'entrée de votre domicile.
- Utilisez plusieurs SS13E avec l'interface informatique CM11E, pour créer un réseau sans fil.
- Contrôlez toutes les lampes de table du salon depuis un point central.

## Caractéristiques clés

- Nouveau design extra-plat.
- Vous permet de contrôler jusqu'à 3 modules X10 dans votre maison avec les commandes On & Off, Plus ou Moins d'intensité lumineuse.
- Envoie des messages radio (RF) au module convertisseur TM13E ou bien à tout système de sécurité de X10.
- Compatible avec la gamme complète de produits domotiques de X10.

## Données techniques

- Piles: 1CR 2032,3 V lithium
- Fréquence radio: 433.92 MHz
- Puissance radio: < 1mW
- Portée radio : 30 m (champs libre)
- Normes: ETS 300220,300683
- Marque CE, R&TTE
- Température ambiante:
  - 10°C à + 50°C (fonctionnement)
  - 20°C à + 70°C (stockage)